



TrackiPro 4G TRKM110-T GPS 端末 取扱説明書

目次

同梱品 / 付属部品	3
はじめに	4
初期設定	4
インストールとバッテリーの充電	4
GPS 端末の電源を入れる	5
GPS 端末を起動する	5
機能の説明	6
オタンの機能	6
ジオフェンス	6
スピードアラート	7
移動開始アラート	8
バッテリー残量低下アラート	8
GPS シグナルと受信	9
LED ライトの意味	10
バッテリー交換	11
適合宣言書	13
環境への取り組み	14

同梱品 / 付属部品



1. ON / OFF ボタン
2. 粘着テープホルダー
3. マグネットホルダー
4. ネジホルダー
5. USB 差込口 - 充電ケーブル口
6. 赤色ライト - バッテリー表示
7. 青色ライト - GPS 受信表示
8. 緑色ライト - 携帯通信表示
9. 充電ケーブル - USB タイプ C
10. 電池交換用ドライバー

はじめに

本書は TrackiPro TRKM110-T (以下「GPS 端末」と呼びます) の取扱説明書です。本説明書には GPS 端末の設定と操作に

関する重要な情報が記載されています。GPS 端末を使用する前に、操作説明をよくお読みください。特に安全に関する注意事項はしっかりと読みください。操作手順に沿って正しくお使い頂かないと、使用する方への危害や損害、また本商品の故障につながります。

この取扱説明書は、欧州連合で施行されている基準やルールに基づいて作成されています。海外でのご使用は、各国のガイドラインや法律に則ってご使用ください。

取扱説明書は、紛失しないように大切に保管してください。第三者に GPS 端末を譲渡する場合は、これらの取扱説明書を添付してください。

初期設定

インストールとバッテリーの充電

開封時には、バッテリーは充電されていませんので、次の手順に従って充電を開始してください。

1. 充電ケーブルのプラグを GPS 端末の USB タイプ C の充電ポートに接続します。
2. 充電ケーブルのもう一方の端を USB 電源アダプタに接続し、電源コンセントに接続します。ま

たは、充電ケーブルをコンピュータに接続してもかまいません。

3. 充電は 12 時間行ってください。充電中はライトが赤色に点滅します。十分に充電できたら、ライトは赤色点灯したまになります。

4. 充電が完了したら充電ケーブルから取り外します。

GPS 端末は初期の GPS 測定を行います。これで GPS 端末は使用可能な状態になります。この手順は、最初 GPS 端末の電源を入れた時にのみ必要です。

GPS 端末を起動する

1. インターネットで次のウェブサイトアクセスしてください。 <https://plus.trackimo.com/>
2. 言語を選択します。
3. サイトに登録し、アカウントを作成します。Trackimo から確認メールが届きますので、メールに記載されている確認用リンクをクリックし、ログインしてください。
4. 「GPS 端末追加」をクリックし、画面上の指示に従ってください。

GPS 端末の電源を入れる

1. GPS 端末を取り出します。
2. ON/OFF ボタンを押し続けてください。正面の緑色のライトが点滅します。
3. GPS 端末が正しく機能するために、GPS 端末を屋外に置き、15 分以上待ちます。

5. GPS 端末のデバイス ID(9 桁)と IMEI(下 4 桁)を入力し、指示に従ってご自身のサービスプランを起動させてください。

もしくは、

1. APP Store か Play ストアで Trackimo アプリをダウンロードしてください。
2. Trackimo アカウントに登録、ログインしてください。
3. メニューから「GPS 端末を追加する」を選択し、指示に従ってください。

機能の説明

ボタンの機能

ON/OFF ボタン：GPS 端末の電源を入れる、もしくは電源を切る場合に、この ON/OFF ボタンを押してください。

ON/OFF ボタンを短く押して、電源が入っているかご確認ください。

注意：緑色のライトが点滅した場合、GPS 端末の電源は入っています。緑色のライトが点灯しない場合、電源は入っていません。電源ボタンを短く 3 回押すと、SOS アラームが起動し、登録している電話番号か E メールアドレスに場所とメッセージが送られます。

ジオフェンス

ジオフェンスとは、お客様が設定した仮想境界のことです。GPS 端末がこのエリアの境界線を越えると、Trackimo アプリに通知が届きます。(×

ールと連絡先電話番号を登録している場合は SMS でも通知が届きます。)

ジオフェンスの作成方法

1. Trackimo アプリで GPS 端末を選択します。
2. 「ジオフェンス」をクリックします。
3. 「ジオフェンスの作成」をクリックします。

GPS 端末の現在位置 (またはマップの中央) の周りに長方形のジオフェンスが作成されます。一住所を入力してジオフェンスを配置することもできます。

- サイズを選ぶことができます。
 - 長方形の両辺を大きくしたり小さくしたり、移動させたりすることでサイズを変更できます。
4. ジオフェンスを作成し、ジオフェンスに名前を付け、「保存する」をクリックします。

5. このエリアに GPS 端末が入入りに、Trackimo アプリに通知が届きます。E メールでも通知を受けたい場合は、「通知」にある「ジオフェンス・イン/アウト」の共有アイコンをタップし、「新しい連絡先」をタップすると、このアラート通知用のメールアドレスを追加できます。

移動開始アラート

GPS 端末が動き出すと、Trackimo アプリに通知が届きます。

1. Trackimo アプリ上で当該 GPS 端末を選択します。
2. 「通知」を開きます。

3. 「移動開始」のスライドスイッチを変更してアラートを有効にします。

4. 「保存する」をクリックします。

5. E メールで通知を受けたい場合は、アプリの「通知」を開き、「移動開始」の共有アイコンをタップし、「連絡先の追加」をタップすると、このアラート通知用のメールアドレスを追加できます。

バッテリー残量低下アラート

バッテリー残量が少なくなると Trackimo アプリに通知が届きます。

1. Trackimo アプリ上で当該 GPS 端末を選択します。
2. 「通知」を開きます。

3. 「低バッテリー」をオンにします。
4. 「保存する」をクリックします。

5. E メールで通知を受けたい場合は、アプリの「通知」を開き、「低バッテリー」の共有アイコンをタップし、「連絡先の追加」をタップすると、このアラート通知用のメールアドレスを追加できます。

ターや携帯電話の基地局の識別で位置を測定します。この方法での位置測定は、GPS データよりも精度が低く、GPS 端末からも数百メートルの距離にある場合もあります。

GPS シグナルと受信

現在位置を割り出すために GPS 端末は GPS (グローバルポジショニングシステム) テクノロジーを利用しています。宇宙空間にある GPS 衛星からの信号を受信します。屋外での使用や、車内でも GPS 信号を受信することができます。

ただし、GPS 端末が建物内やコンクリート造りの屋根の下にある場合、GPS の電波は遮断されます。窓の近くに置いた場合も信号が遮断されることがあります。このような場合、GPS 端末は別の方法で位置を決定します。近くの Wi-Fi ルー

LED ライトの意味

動作	ライト
電源をオンにする場合: ON/OFF ボタンを緑色のライトが点滅を始めるまで押し続けます。	緑色のライトが点灯し、GPS 端末が起動します。
デバイスの電源が入り、携帯電話網、および GPS に接続されているかどうかを確認する場合: ON/OFF ボタンを軽く押します。	携帯電話網に接続し、GPS が機能している場合: 緑色と青色のライトが 1 秒点灯します。 携帯電話網に接続しているが、GPS が機能していない場合: 緑色のライトが 1 秒点灯します。 GPS が機能しているが、携帯電話網に接続されていない場合: 青色のライトが 1 秒点灯します。 携帯電話網に GPS 端末が接続されていない場合: 赤色のライトが 1 秒点灯します。
電源をオフにする場合: ON/OFF ボタンを赤色のライトが点滅を始めるまで押し続けます。	電源がオフになっているときは、どのライトも点灯しません。赤色のライトが点滅を始めたら、ほとんど GPS 端末の電源はオフになります。
SOS アラーム: ON/OFF ボタンを続けて 3 回押します。	全てのライトが 2 回点灯します。
充電中	青色のライトが点灯します。
電源に接続され、バッテリーが完全に充電された場合	青色のライトが点灯したまになります。
バッテリー単体で充電する場合	バッテリー単体の充電を開始すると、バッテリーの充電ピンの下の LED が赤色に点灯します。充電が完了すると LED は青色に点灯します。

バッテリー交換

TrackiPro 4G のバッテリーは交換可能です。バッテリーを交換するには、次の手順に従います。

1. バックジに入っているコイン形ドライバーを使用して、GPS 端末の側面にある 2 つのネジを緩めます。
2. 手順にしたがって本体を持ち上げ、奥にずらし取りはずします。
3. 充電済のバッテリーを 2 とは逆の手順で挿入します。
4. 2 つのネジを締めます。

バッテリーは、単体で充電できます。バッテリーを充電するには、付属の充電ケーブルを使用して、バッテリーの USB-C ポートに接続します。

バッテリーが充電を開始すると、バッテリーの内側 (充電ピンの下) の LED が赤色に点灯します。バッテリーが完全に充電されると、LED は青色に点灯になります。

注意：GPS 端末は、バッテリーが接続されていないと動作しません。バッテリーを取り付けるときは、6 つの充電ピンすべてが正しく接続されていることを確認し、2 つのネジを締め電源ボタンを押し続けます。



3. ピンの位置が合うことを確認し、2 とは逆の手順で充電済みバッテリーを挿入します。

適合宣言書

Trackimo は、TRKM110-T GPS 端末 無線機のモデルが EU 指令 2014/53/EU に適合していることをここに宣言します。EU 適合宣言の全文は、以下のウェブページでご覧いただけます。 <https://trackimo.com/conformity/>

梱包材の廃棄処分

梱包資材は必ず正しく分別してから廃棄してください。ダンボールや紙容器は古紙として処理し、アルミ箔はリサイクル材回収サービスを利用するなど処分してください。

GPS 端末の廃棄処分

古い GPS 端末は家庭ごみとして処分できません！ GPS 端末が使用できなくなった場合、すべての消費者は古い GPS 端末を家庭ごみとしての廃棄が法的に禁止されています。古い GPS 端末をリサイクルすることで、環境への負担を減らします。そのため、電子機器にはここに示されているマークが表示されています。電池は家庭ごみとして処分してはいけません！

消費者は、有害物質*の含有の有無にかかわらず、すべてのバッテリー/電池を市区町村の収集所や小売店で廃棄し、環境に配慮した上で廃棄することが法的に義務づけられています。

*Cd = カドミウム、Hg = 水銀、Pb = 鉛

電気用品安全法

日本への輸入に際し、「電気用品安全法」の基準をクリアしております。

環境への取り組み

Green dot システムは、Trackimo が国内の包装法 (包装メーカー、充填剤業者、小売業者、輸入業者) の義務を果たしていることを示しています。法律は共同で、Trackimo が義務を譲渡できる組織やシステムを探すことを決めました。これらのコンプライアンス体制は、使用済み包装材の回収、分別、リサイクルを目的としています。